

הוראות התקנה - לחצן אלחוטי ממסר בודד



1. חבר מתח 12 וולט להדקים המסומנים (+) (-) במעגל החשמלי
2. לחץ 8 פעמים על הלחצן הלבן במעגל (בכל לחיצה, נורית אדומה תהבהב).
3. לאחר 8 לחיצות, הנורית תהבהב מספר פעמים ותכבה.
4. לאחר כיבוי הנורית, לחץ לחיתה בודדת על הלחצן הלבן במעגל. לאחר שניה, הנורית האדומה תדלוק קבוע.
5. לחץ על כפתור A בשלט. הנורית תהבהב ותכבה.
6. כפתור A סוגר את הממסר באופן רגעי. לחץ עליו וודא כי הממסר תפוס כל עוד הלחצן בשלט לחוץ.
7. לחץ פעמיים על הלחצן הלבן במעגל. לאחר שניה הנורית תדלוק קבוע. לחץ על לחצן B בשלט. הנורית תהבהב.
8. כפתור B בשלט סוגר את הממסר באופן קבוע בלחיצה על הלחצן, ומשחרר אותו בלחיצה נוספת.

9. לימוד שלט נוסף:

a. לחץ פעמיים על הלחצן הלבן במעגל. לאחר שניה הנורית תדלוק קבוע. לחץ על לחצן A בשלט. הנורית תהבהב.

b. לחץ פעמיים על הלחצן הלבן במעגל. לאחר שניה הנורית תדלוק קבוע. לחץ על לחצן B בשלט. הנורית תהבהב.

10. לימוד שלטים מחדש: חזור על סעיפים 1-9