

V-STARCAM הגדרות מצלמת מטפלת



1. נתונים כלליים

- a. 2MP Full HD 1080P
- b. שליטה דרך אפליקצית eye4 (Android, iOS, Windows)
- c. אודיו דו כיווני
- d. חיבור לרשת באמצעות כבל או WiFi (IEEE802.11b/g/n) 2.4Ghz
- e. הקלטה על גבי כרטיס SD (לא כלול) עד 128GB
- f. הקלטה גם במצב Offline (ללא רשת)
- g. ראיית לילה (12 נורות אינפרא אדום)
- h. תנועה ימינה/שמאלה (355°), מעלה/מטה (120°)
- i. זוהי תנועה (שליחת התראה לטלפון בזיהוי תנועה)
- j. אפשרות צילום תמונות בארוע
- k. דחיסת וידאו H.264
- l. עד 4 משתמשים יכולים להתחבר בו זמנית
- m. אפשרות חיבור אוזניות ומיקרופון חיצוני

2. הוראות התקנה

a. התקנה באמצעות חיבור WiFi:



- i. הורד אפליקציית eye4 מחנות האפליקציות
- ii. חבר את המצלמה לספק הכח המצורף (5v)
- iii. המתן לביצוע הבדיקה העצמית של המצלמה. ודא הודעה קולית הנשמעת מהמצלמה
- iv. ודא כי הטלפון מחובר לרשת ה- WiFi
- v. פתח את האפליקציה
- vi. אשר את תנאי השימוש (לחץ על "Agree")
- vii. הירשם לשירות באמצעות לחיצה על "Register"

1. בשורת Please input account email/account

a. הכנס את האימייל שלך (למייל זה תישלח

במיקרה הצורך סיסמאת שיחזור)

2. בשורת Please enter the password

a. בחר סיסמא לכניסה למצלמה

3. לחץ "Submit"

4. אם הודעת Go to bind "" תופיע, דלג עליה (לחץ על

"we'll take them later")

5. כעת מופיע מסך הבית (home)

6. לחץ +

7. סרוק את הברקוד

בתחתית המצלמה



a. הודעת הדרכה תופיע. סמן "Don't display it"

again" ולחץ OK

8. כעת יופיע מסך התקנת WiFi

a. לחץ על "There is voice prompt"

- b. וודא כי שם רשת ה WiF מופיעה. הכנס את
סיסמאת רשת ה-WiFi בשורת Password.
בסיום לחץ OK.
- c. קרב את הטלפון למצלמה ולחץ באפליקציה
על "Send". לאחר מכן לחץ OK
- d. הטלפון ישמיע צלילים ויתחבר למצלמה. וודא
הודעה קולית " wireless connecting
"success



- e. הודעה עם המספר הסידורי של המצלמה
תופיע בסיום הסריקה:
- i. בשורת PWD הכנס את הסיסמה של
המצלמה (888888)
- ii. לחץ "Add it"
- f. הוידאו של המצלמה יופיע במסך.
- i. לחץ על סימן ה PLAY.
- ii. תתבקש להחליף את סיסמאת ברירת
המחדל. לחץ "OK"
- iii. הכנס סיסמא חדשה. בסיום לחץ
"Submit"
- iv. המצלמה מוכנה לשימוש!